CORI-Combi MF-PIN Slim
TT-Lock - Datenblatt

1.1 Allgemeine Beschreibung

Die CORI-Combi MF/PIN Slim TT-Lock ist ein elektronisches Schließsystem mit mehreren Entsperrmethoden.
Sie kombiniert RFID-Karten (MIFARE), PIN-Codes und die TT Lock App (Bluetooth + optional Wi-Fi über Gateway) für komfortable, sichere und flexible Türverwaltung.

Das Gerät ist speziell für den Einsatz in Wohnungen, Büros, Schlüsselsafes, Kästen und kleinen Zutrittslösungen entwickelt.
Alle Benutzer- und Zutrittsrechte können zentral über die TT Lock App auf dem Smartphone verwaltet werden.



Google Play App Store

suchen Sie nach TTLOCK im Google Play oder APPLE Store oder scannen Sie den obenstehenden QR-Code

2. Hauptfunktionen

Funktion	Beschreibung
Mehrfach-Entriegelung	Unterstützt App, RFID-Karte, PIN-Code, und mechanischen Schlüssel.
App-Steuerung	Über die TT Lock App können Benutzer verwaltet, Zugangszeiten eingestellt und Log-Einträge eingesehen werden.
Offline-Passcodes (E-Keys)	Temporäre oder dauerhafte PINs können auch ohne Internetverbindung generiert werden.
Protokollierung	Die App zeigt an, wer wann die Tür geöffnet hat.
Automatische Sperrung	Nach einer definierten Zeit verriegelt die Box automatisch wieder.
Stromausfall-Schutz	Versorgung über 4 × AA Batterien; Notöffnung über Micro-USB möglich.
Kompatibilität	Funktioniert mit TT Lock Gateway für Fernzugriff (Wi-Fi).
Mehrsprachige Unterstützung	App verfügbar in über 20 Sprachen, inkl. Deutsch.

3. Produktübersicht und technische Daten

Modell	CORI-Combi MF/PIN Slim TT-Lock
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0 BLE
Unterstützte Geräte	Ab Android 4.3/ISO 7.0 oder höher
Versorgungsspannung	DC 12-24V
Standby-Strom	84 microamp
Betriebsstrom	<200 mA
Entriegelungszeit	~ 15s
Betriebstemperatur	–20 °C ~ +60 °C
Tastaturtyp	kapazitiver Touchscreen
Kapazität / Passwort	individuelle und dauerhafte Passwörter: 250
	dynamische Passwörter: unbegrenzt
Kartentyp	MIFARE 13.56 MHz
Kapazität / Karten	1000 Stk.
Entriegelungsarten	App / Karte / Passwort / mechanischer Schlüssel
Fingerabdruck Kopf	Halbleiter Fingerabdruck Sensor
Kapazität / Fingerprint	120 Stk.
Falschakzeptanzrate	<0.001%
Falschrückweisungrate	<1.0%

